

MH 900P
Mikrofon/Hörerkombination mit PTT-Taste

Das MH 900P eignet sich für alle auf dem Markt befindlichen Handfunkgeräte mit 2,5/3,5mm-Mikrofon/Lautsprecheranschluß nach STANDARD/ICOM-Norm.
Die hochwertige Electret-Mikrofonkapsel garantiert hervorragende Modulationseigenschaften.

Setzen Sie den Ohrhörer so in die Ohrmuschel, daß sich der Mikrofonbügel in einem Abstand von ca. 1-2cm vom Mund befindet.
Mit dem im Lieferumfang befindlichen dünnen Haltebügel läßt sich das MH 900P zusätzlich hinter der Ohrmuschel befestigen.

Technische Daten

a) Mikrofonkapsel:

Empfindlichkeit:	3 mV/µbar
max. Ausgangsspannung:	300 mV
Frequenzumfang:	100 - 8000 Hz
Impedanz:	1 kΩ

b) Ohrhörer

Impedanz:	32 Ohm
Belastbarkeit:	max. 30mW

Zubehör: Ersatz-Schaumstoff für Ohrhörer, Art.-Nr. 42552

Dieses Mikrofon ist nach den europäischen EMV Standards ETS 300 680 und ETS 300 680 für CB- und Amateurfunkzwecke hergestellt und erfüllt somit die Bedingungen der EU-Direktive 89/336/EWG und des EMV-Gesetzes v. 9.11.1992 in der Fassung vom 30.8.1996, sofern es bestimmungsgemäß benutzt wird. Dabei ist gegebenenfalls zu beachten, daß das Mikrofon nur direkt an Funkgeräte oder an abgeschirmte Leitungen von maximal 3 m Länge angeschlossen werden darf. Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind.